

## Cisco SPA502G



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i></li> <li>• G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>                                 |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul>                                                                                                                   |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> <li>• Syslog - <i>Security Issues in Network Event Logging</i></li> </ul> |

### Cisco SPA502G

Cisco SPA502G obsługuje protokół SCCP umożliwiający współpracę z systemem Cisco UC500 oraz protokół SIPv2 umożliwiający współpracę z SPA9000 i innymi serwerami.

#### Specyfikacja techniczna:

- Wyświetlacz LCD (mono)
- 2 porty 10/100BASE-T RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3)
- Słuchawka złącze RJ-9
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Zestaw słuchawkowy 2.5mm Jack

#### Diody/przyciski:

- Podświetlane przyciski: Audio Mute On/Off, Headset On/Off, Speakerphone On/Off

#### Wspierane protokoły sieciowe:

- MAC address (IEEE 802.3)
- IPv4 (RFC 791)

- Address Resolution Protocol (ARP)
- DNS: A record (RFC 1706), SRV record (RFC 2782)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client (RFC 2131)
- Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792)
- TCP (RFC 793)
- User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768)
- Real-Time Transport Protocol (RTP) (RFC 1889, 1890)
- Real-Time Control Protocol (RTCP) (RFC 1889)
- Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475)
- Type of service (ToS) (RFC 791, 1349)
- VLAN tagging 802.1p/Q: Layer 2 quality of service (QoS)
- Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030)

#### **Specyfikacja części voice:**

- 1 linia
- Protokół głosowy SIP v.2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
- SPCP with the Cisco Unified Communications 500 Series
- Obsługa redundantnego serwera SIP
- Wsparcie protokołu SIP w sieciach z NAT (włączając w to wsparcie dla serwera STUN)
- Ponawianie rejestracji podstawowym serwerem SIP
- SIPFrag (RFC 3420)

#### **Kodeki głosowe:**

- G.711 (A-law and  $\mu$ -law)
- G.726 (16/24/32/40 kbps)
- G.729 A
- G.722
- Dynamic payload support
- Możliwość określania wielkości ramek audio na pakiet
- Dual-tone multifrequency (DTMF), in-band and out-of-band (RFC 2833) (SIP INFO)
- Flexible dial plan support with interdigit timers
- Wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP/URL
- Generowanie dźwięków podczas rozmowy
- Jitter buffer: adaptacyjne
- Ukrywanie traconych ramek
- Generowania sztucznego tła dźwiękowego (CNG)
- Algorytm rozpoznający aktywności rozmówcy (VAD) z algorytmem tłumiącym cisze
- Regulacja tłumienia/zysku
- VMWI - Wskaźnik oczekiwania poczty głosowej, poprzez subskrypcje, powiadomienie
- Third-party call control (RFC 3725)

#### **Provisioning i administracja:**

- Wbudowany serwer administracyjny do zarządzania dla administratora i użytkownika
- Zarządzanie poprzez klawiaturę telefonu na wyświetlaczu
- System provisioningu przez HTTPS, HTTP, TFTP
- Asynchroniczne powiadomienia o dostępności aktualizacji przez zgłoszenia (NOTIFY)
- Nonintrusive in-service upgrades
- Generowanie raportów i rejestracja zdarzeń
- Statystyki nadawane w wiadomościach BYE
- Syslog i wpisy serwera debug: konfigurowane per linia

#### **Specyfikacja środowiskowa:**

##### **Zasilanie:**

- Power of Ethernet 802.3af
- Zasilacz jest opcjonalny i jest kupowany osobno
- Modele kompatybilnych zasilaczy: Cisco PA100-NA, PA100-EU, PA100-UK, PA100-AU

#### **Specyfikacja zasilacza na wyjściu:**

- +5 VDC przy 2.0A

**Wymiary:**

- 214 x 212 x 44 mm

**Waga:**

- 0.9 kg

**Temperatura pracy:**

- Wilgotność powietrza podczas pracy: 5% to 95%
- Wilgotność powietrza podczas przechowywania: 5% to 95%
- Gwarancja: 12 miesięcy

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA502G\\_284\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA502G_284_2.html)

