

## Yealink W60P



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość linii           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Yealink W60P

Telefon bezprzewodowy DECT/GAP VoIP plus baza W60B to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm. Możliwość podłączenia do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT W52H lub W56H zapewnia dobrą mobilność i elastyczność.

\*GAP zapewnia podstawową współpracę telefonów/słuchawek DECT pochodzących od różnych producentów

Bezprzewodowy telefon W56P oferuje elegancki, przyjazny użytkownikowi projekt, wiele funkcji VoIP oraz świetną wytrzymałość baterii. Idealnie sprawdzi się w szpitalach, magazynach oraz do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach.

### Cechy produktu

Graficzny, kolorowy wyświetlacz z podświetlaniem: 240x320 px | 2,4"  
12 klawiszy numerycznych, 5 klawiszy nawigacji, 2 klawisze kontekstowe, 6 klawiszy funkcyjnych, 6 klawiszy szybkiego dostępu  
Liczba obsługiwanych kont VoIP: 5 kont SIP  
Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 8 słuchawek  
Liczba równoczesnych połączeń: 4 połączenia  
Książka adresowa: do 500 wpisów (przechowywana w bazie)  
Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711, G.726, G.729AB  
Gniazdo słuchawki nagłownej: jack 3,5 mm  
Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku | na zewnątrz: 50m | 300m  
Czas wyładowania baterii stan czuwania | rozmowa: 400h | 30h  
Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania pozwala na 2 godziny rozmowy  
Obsługuje ładowanie przez USB  
Podstawa ładująca z możliwością montażu na ścianie  
Nowy zaczep do paska dla większego komfortu noszenia

## Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki  
wybór słuchawki do odebrania połączenia  
wybór słuchawki i numeru do wykonania połączenia  
paging, interkom, auto-odpowiedź  
wstrzymania i transfer połączeń  
przełączanie między połączeniami  
3-stronne konferencje  
połączenia oczekujące, wyciszenie, DND  
wyświetlanie numeru dzwoniącego, ponowne wybieranie  
anonimowe wykonywanie/odrzućanie połączeń  
przekierowywanie połączeń (zawsze/zajęty/brak odpowiedzi)  
szybkość wybierania, poczta głosowa  
MWI  
lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów (przechowywana w bazie)  
zdalna książka telefoniczna  
historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane  
książka telefoniczna: szukaj/importuj/eksportuj  
bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy  
blokada klawiatury, połączenia alarmowe  
przywracanie ustawień fabrycznych  
plan numeracyjny, muzyka na czekanie  
integracja z BroadSoft: klawisze, książka telefoniczna, historia połączeń  
podświetlane klawisze

## Personalizacja

9 melodii dzwonka  
wygaszacz ekranu, 2 schematy kolorów  
wybór języka

## Zarządzanie

konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision  
auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS  
auto-provision z PnP  
eksport śledzenia danych, logi systemowe  
aktualizacja w słuchawkach: OTA  
(Over-The-Air)

## Właściwości audio

funkcja głośnomówiąca z full duplex  
kontrola głośności: 5 stopni  
kontrola głośności dzwonka: 5 stopni + wyłączenie  
powiadomienia dźwiękowe o niskim poziomie baterii  
DTMF  
kodeki: G.722, G.711μ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC  
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB  
obsługa VQ-RTCPXR (RFC6035)

## Sieć

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
SNTP/NTP  
VLAN (802.1Q i 802.1P)

802.1x, LLDP, PPPoE  
Klient STUN (NAT Traversal)  
UDP, TCP  
Przypisanie IP: statyczne/DHCP

## Bezpieczeństwo

Open VPN  
Transport Layer Security (TLS)  
HTTPS (serwer/klient)  
SRTP (RFC3711)  
uwierzytelnianie przy pomocy MD5  
szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych  
3 stopniowa konfiguracja (admin/użytkownik/var)

## Interfejsy

CAT-iq2.0  
1 port RJ45 10/100M Ethernet  
PoE (IEEE 802.3af)  
gniazdo słuchawkowe (3.5 mm)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Yealink-W60P\\_625\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-W60P_625_2.html)

