

## Avaya 9608G



|                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | Avaya                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość linii        | 8                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |

Telefon IP wyższej klasy dla systemów AVAYA IP Office oraz AVAYA Aura, wyposażony w duży wyświetlacz LCD oraz przyjazny interfejs użytkownika OneXDeskphone. Dzięki możliwości podłączenia zestawu nagłownego, doskonale nadaje się również do zastosowania w Contact Center.

### Dane techniczne:

- Wyświetlacz LCD 8 linii x 32 znaków z białym podświetleniem
- Menu telefonu dostępne w wielu językach, w tym w języku polskim
- 4 przyciski do obsługi menu wyświetlacza
- 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny do obsługi menu
- 8 przycisków linii/funkcji z dwukolorowymi diodami LED, z możliwością programowania w trzech poziomach.
- System głośnomówiący
- Przycisk AVAYA Menu
- Przycisk HISTORY - dostęp do list połączeń
- Przycisk CONTACTS - dostęp do książki telefonicznej
- Przycisk regulacji głośności dzwonka, słuchawki, głośnika
- Optyczny sygnalizator LED - dzwonek/wiadomość w poczcie głosowej
- Możliwość podłączenia zestawu nagłownego poprzez złącze RJ10
- Obsługa kodeka G.722 HD Voice - zapewnia połączenia najwyższej jakości
- Port LAN 10/100Mbit do połączenia z siecią
- Dodatkowy port LAN 10/100Mbit do podłączenia komputera PC
- Zasilanie poprzez PoE z przełącznika lub lokalnego zasilacza PoE.
- Możliwość podłączenia przystawki rozszerzającej AVAYA BM12

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Avaya-9608G\\_532\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Avaya-9608G_532_2.html)



